

HS3PIR1S

Funk-Bewegungsmelder (PIR)

Schützen Sie weitere Räume in Ihrem Heim, indem Sie Ihr Funk-Alarmlagensystem von Honeywell um einen Funk-Bewegungsmelder HS3PIR1S erweitern. Er überwacht jeden Raum mit einem Erfassungswinkel von 105 Grad und löst Alarm bei Erkennung von Bewegungen aus.



Packungsinhalt:

1 x Funk-Bewegungsmelder (PIR) ,3 x LR03 (AAA) 1.5V Batterie, 1 x Kurzanleitung, 1 x Sicherheit und Garantie, 1 x Konformitätserklärung,

Wichtige Funktionen und Vorteile:

Flexibel und erweiterbar - Sie können Ihrem System bis zu 44 Geräte in bis zu 3 getrennten Zonen hinzufügen und ganz nach ihrem Lebensstil und Bedürfnissen aktivieren und steuern.

Einfach zu installieren - Alle Taster und Zubehörteile von Honeywell sind einfach zu installieren. Mit der optional schraubenlosen Installation und einem einfach zu öffnenden Batteriefach ist eine Montage in nur wenigen Minuten möglich. Natürlich gewähren wir auf unsere Produkte 2 Jahre Garantie.

Technische Daten:

Funk-Bewegungsmelder (PIR)	
Farbe	Weiß
Wandmontage	Ja
Schraubenlose Montage möglich (Klebe pads)	Ja
Frequenz / Funkreichweite*	868MHz / 200m
Stromversorgung	Batterie: 3 x LR03 (AAA) 1.5V - (enthalten)
Batterielebensdauer (Jahre)	2
Batteriefunktionen	Anzeige schwache Batterie / Leicht zu öffnendes Batteriefach
Erfassungsbereich-/Winkel	12m / 105°
Testmodus	Ja
Manipulationsschutz	Ja
Betriebstemperatur/ Lagertemperatur	0°C zur +40°C/-20°C zur +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	81 (h) x 61 (b) x 48 (t) / 75 (g)
Befestigungen	Halterungen / Dübel / Schrauben / Klebe pads

*Unter Feldbedingungen gemessen: Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen können die maximale Reichweite reduzieren.

livevell.honeywell.com | © 2015 Honeywell International Inc.