

Akku-Erdbohrer

DDG460ZX7

LXT • 2x18V • 200 mm

Akku-Erdbohrer zum Bohren von Löchern bis 200 mm in Sandboden und 150 mm in Leimboden

Zum einfachen und schnellen Erstellen von Löchern für beispielsweise Zaunpfähle etc. Der bürstenlose 2x18 V Motor erzielt ein Drehmoment bis zu 136 Nm. Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung. 0-1.400 min⁻¹ für schnelle Bohrungen in sandigem Boden oder 0-350 min⁻¹ für schweren Leimboden. Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1400 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	48 / 136 Nm
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	7,3 - 8,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	840 x 607 x 223 mm

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

■ EAN 0088381730563

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

191P11-3
Griff-Set



763251-3
Bohrfutterschlüssel S13



Optionales Zubehör

E-07294
Erdbohrer Ø 100 mm



E-07630
Ersatzmesser für Erdbohrer Ø 100



E-07303
Erdbohrer Ø 150 mm



E-07646
Ersatzmesser für Erdbohrer Ø 150



E-07319
Erdbohrer Ø 200 mm



E-07652
Ersatzmesser für Erdbohrer Ø 200



E-07325
Verlängerung für Erdbohrer



E-07331
Stift für Erdbohrer



Service