



Technisches Datenblatt

Egardia Bewegungsmelder

(Für GATE-01/GATE -02/GATE-03)

Der Bewegungsmelder signalisiert Bewegungen in Kombination mit Wärme. Schließen Sie den Bewegungsmelder einfach kabellos an die Egardia Alarmanlage an.

Dieser Bewegungsmelder ist haustierfreundlich und wird dadurch von anwesenden Haustieren nicht aktiviert (bis 1 Meter Höhe und 27 kg).

Technischen Spezifikationen	
Produkttyp	Egardia Innenbewegungsmelder (MOV-31)
Montage Möglichkeiten	Klebestreifen oder Schrauben
Erfassung	12 m, 110° Radius
Haustierfreundlich	Ja, Haustiere bis zu 27 Kilo werden ignoriert
Testfunktion	Ja, für eine Dauer von 3 Minuten nach betätigen der LED-Taste
Sabotageschutz	Ja, mit Egardia Sicherheitsdienst (Erkennung Fremd störung und Verbindungskontrolle der Melder); nein, mit Basisdienst
Batteriewechsel möglich	✓
Batterietyp	1x LR6 AA 1,5 V (enthalten); Lithium (empfohlen)
Batterielebensdauer	2 - 4 Jahre bei normaler Nutzung
Meldung bei nachlassender Batterie	Ja, mit Sicherheitsdienst (1 Monat bevor die Batterien leer sind); nein, mit Basisdienst
Lokale Warnung bei nachlassender Batterien	Ja, mittels LED, die bei Detektion aufleuchtet
Automatische Batteriesparmodus	✓
Funkfrequenz	868 MHz RF
Funkverschlüsselung	✓
Funkreichweite	Bis zu 200 Meter im offenen Gelände und circa 30 Meter im Haus. Reichweite kann mit der Egardia Funkerweiterung erhöht werden.
Abmessungen (H x B x T) in mm	87 X 62 X 47
Gewicht in Gramm	115
Zulässige Umgebungstemperatur	-10° bis +50°C
EAN-Code	8718347930332