



## Technisches Datenblatt

### Egardia Pfiffiger Stecker

(Für GATE-01/GATE -02/GATE-03)

Mit dem Pfiffigen Stecker regeln Sie mühelos die Verwendung von Lampen und elektrischen Geräten.

- Energie sparen - Abhängig von der Stellung der Alarmanlage oder eines Wochenplans schalten sich die Pfiffigen Stecker selbst automatisch ein oder aus. So sparen Sie komfortabel und clever Energie
- Feuer vermeiden - Durch das automatische Ausschalten der Geräte, können Elektrobrände (ca. 25% Brandursache in Privathaushalten) vermieden werden.
- Einbrecher verjagen - Im Falle einer Alarmmeldung geht sofort das Licht an.
- Bequem machen - Aus der Entfernung bedienen Sie die Pfiffigen Stecker einfach per Internet und mit Ihrem Mobiltelefon, z.B. mit der Egardia App

#### Lieferumfang

- 1 Pfiffiger Stecker

Technischen Spezifikationen	
<b>Produkttyp</b>	Egardia Pfiffiger Stecker (SPLUG-29)
<b>Anzeige</b>	Status-LED
<b>Manuelle Bedienung</b>	Ja (Lokal und mittels Browser oder iOS/Android-App)
<b>Automatische Bedienung bei Alarm</b>	√
<b>Automatische Bedienung bei Aktivierung / Deaktivierung der Egardia Alarmanlage</b>	√
<b>Spannungsversorgung</b>	110 - 230V~ 50/60Hz
<b>Maximale Belastung</b>	110 V: 1650 W, 6 A 230 V: 3450 W, 16 A
<b>Sabotageschutz</b>	Ja, mit Egardia Sicherheitsdienst (Erkennung Fremd störung und Verbindungskontrolle der Melder); nein, mit Basisdienst
<b>Automatischer Funktionsüberprüfung</b>	√
<b>Funkfrequenz</b>	868 MHz RF
<b>Funk Verschlüsselung</b>	√
<b>Abmessungen (L x B x H) in Millimeter</b>	77 X 52 X 86
<b>Gewicht in Gramm</b>	131
<b>Funkreichweite</b>	Bis zu 200 Meter im offenen Gelände und circa 30 Meter im Haus.
<b>Zulässige Umgebungstemperatur</b>	-10°C bis +45°C
<b>EAN-Code</b>	8718347930301