Digitales Multimeter bis 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien (45215)

Tools that work for you

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7 78136
Schonach
E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.:+49 (0)7722 959-0

Bestellnummer: 45215

Artikelnummer: 45215

EAN: 4010995452155

Zolltarifnummer: 90303100

Vereinfacht Ihre Arbeit: Effektivwerte durch True-RMS-Funktion erleichtern die richtige Anwendung.
Steigert Ihre Effizienz: Schnelle Ergebnisfindung durch Minimum- und Maximumwerte.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Große LCD-Anzeige mit Bargraph und Hintergrundbeleuchtung sowie Signalton für einfach ablesbare Messergebnisse.
Erleichtert die Handhabung: Die automatische Messbereichseinstellung spart die manuelle Vorauswahl.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Speicherung und Relativwertmessung vereinfacht und beschleunigt den Vergleich von Messwerten.
Maße Produkt: 282 x 110 x 60 mm (L x B x T)
Anwendung: Für den multifunktionalen Einsatz an unterschiedlichen Einsatzorten.
Messkategorie: CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
Normen:
Photovoltaik geeignet
1.000 V AC / 1.000 V DC
CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
Strommessung 600 µA - 10 A
Automatische Messbereichswahl
True RMS
Auf der Suche nach einem Multimeter, das die relevanten Messgrößen aus dem Alltag eines Elektrikers abdeckt? Mit dem digitalen Multimeter von Wiha sind Sie für die unterschiedlichsten Messungen optimal ausgestattet. Mit diesem einen Werkzeug können sowohl Spannungs-, Strom-, Widerstands-, Frequenz-, Kapazitäts- als auch Temperaturmessungen durchgeführt werden. Des Weiteren sind Durchgangsprüfungen und Diodentests möglich. Die Messergebnisse sind dank einer großen LCD-Anzeige, mit Hintergrundbeleuchtung und Data-Hold-Funktion, sofort und über den Messvorgang hinaus ablesbar. Die zusätzliche Bargraph-Anzeige sorgt für eine schnelle und eindeutige Erkennung von Veränderungen. Ein zusätzlicher Signalton signalisiert den Stromfluss bei der Durchgangsprüfung. Dank der automatischen Messbereichswahl entfällt die manuelle Vorauswahl spezifischer Messbereiche. Durch die Messung der TRUE-RMS Werte wird die Anwendung der Messergebnise erleichtert. Die Speicherung von vorherigen und der Vergleich mit künftigen Messergebnissen ermöglicht verschiedene

Kontrollmöglichkeiten. Hinzu kommt eine optimale Ergebnisfindung durch die Generierung von Minimum- und Maximumwerten. Gemäß den Messkategorien CAT III bis 1.000 V AC und CAT IV bis 600 V AC bietet das digitale Multimeter von Wiha maximale Sicherheit für Arbeiten im Bereich der Gebäudeinstallation sowie direkt an Quellen der Niederspannungsinstallation.
IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033, IEC/EN 61010-031, IP40, CE

Zolltarifnummer	90303100
SB - Verpackung	Nein
Batterie Typ (IEC-Bezeichnung)	2x AAA-Batterien
Gesamtlänge (mm)	150 mm
Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	CHN
Gewicht VPE in Gramm	653