

Akku-Rasenmäher

DLM432PT2

2x18V • 43 cm • 40 l

Leistungstarker Akku-Rasenmäher zum Schneiden, Sammeln und Mulchen. Mulchkeil separat erhältlich.

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb. Die Auslieferung erfolgt inklusive einem Doppel-Schnellladegerät und zwei 18 V Akkus mit je 5,0 Ah.



Technische Details

Akku-systeme	LXT 18V/36V
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	950 W
Leerlaufdrehzahl	3600 min ⁻¹
Schnitthöhenverstellung	13
Schnittbreite	43 cm
Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 75 mm
Durchmesser des Hinterrades	16 cm
Durchmesser des Vorderrades	14 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	3600 min ⁻¹
Flächenleistung inkl. 6,0 Ah x 2	575 m ²
Grasfangkorb	40 L
Schallleistungspegel (L _{WA})	92 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	81 dB(A)

Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- Nach innen versetzte Räder für randnahes Mähen
- Zwei Akku-Ladestandanzeigen je Akku im direkten Sichtfeld des Anwenders
- Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- Für kleine bis mittlere Rasenflächen
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381891202

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

127392-3

Grasfangkorb DLM432 40 l

191D43-8

Sichelmesser



643890-4

Sperrschlüssel



782210-8

Steckschlüssel SW17



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1850B (2x)

Akku BL1850B



DC18RD

Doppel-Schnellladegerät DC18RD



Optionales Zubehör

191D43-8

Sichelmesser



191D46-2

Mulchkeil



782210-8

Steckschlüssel SW17



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

