



KOHLENMONOXID
ABSPERRSYSTEM



3000 WATT INVERTER- BENZINGENERATOR

93001i-EU

| | |
|-------------------|---------------------|
| Max. W: | 3000 Watts |
| Geräuschpegel: | 58 dBA @ 7m |
| Nennleistung (W): | 2800 Watts |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Zertifizierung: | CE, UKCA, EU-Norm 5 |

**ATOM
FUSION**



i BESCHREIBUNG

Der 3000-Watt-Inverter-Generator von Champion ist mit einem Gewicht von nur 21,5 kg einer der leichtesten in der Klasse und macht die mobile Stromversorgung einfacher denn je als je zuvor.

Verlassen Sie sich auf den 149-cm-Motor mit einem leisen Geräuschpegel von 58 dBA und einer Laufzeit von bis zu 11,5 Stunden mit Benzin (basierend auf 25 % Last). Mit dem Parallel-Kit (separat erhältlich) können Sie Ihre Leistung erhöhen.

Die CO Shield® -Technologie überwacht die Ansammlung von Kohlenmonoxid (CO), einem giftigen Gas, das von den Motor produziert wird, wenn der Generator in Betrieb ist. Wenn CO Shield einen bedenklich hohen CO-Gehalt feststellt, schaltet es den Motor automatisch ab.

📣 MERKMALE

- Wiegt nur 21.5kg
- CO-Detektor (Kohlenmonoxid) und automatisches Abschaltssystem
- Leise bei nur 58 dBA
- Echt-Sinus-Wechselrichter-Technologie
- Eco-Modus spart Kraftstoff
- Parallel anschließbar

✓ SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-------------------------|--|
| Anlaufleistung (W) | 4500 |
| Max. W | 3000 |
| Nennleistung (W) | 2800 |
| Wechselspannungsausgang | 2 x 220v 16 Amp & 1 x 220v 16 Amp Schuko to Female Adapter |
| Frequenz | 50Hz |
| Motor | 149cc Champion OHV |
| Kraftstoffkapazität | 4.5 L |
| Öltankinhalt | 0.58 L |
| Geräuschpegel | 58 dBA @ 7m |
| Starttyp | Seilzugstarter |
| Abmessungen | 44 x 29.2 x 45 cm |
| Zertifizierung | CE, UKCA, EU-Norm 5 |
| Gewicht (Kg) | 21.5 |
| Betrieb (std) | 11.5 @ 25% |

+ ENTHALTEN

- Öltrichter
- 12 VDC USB-Adapter
- 12 VDC Batterieladekabel für das Auto
- 16A-16A Schuko Adapter