

Akku-Erdbohrer

DG001GZ05

XGT • 40V max. • 200 mm •
0-1.500 min⁻¹

Zum Bohren von Löchern bis 200 mm in Sandboden und
150 mm in Lehm Boden

Leichter, einfach zu bedienender Akku-Erdbohrer
beispielsweise für Zaunpfosten. Der bürstenlose
Motor erzielt ein Drehmoment von bis zu 136 Nm. Es
stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung:
0-1.500 min⁻¹ für schnelle Bohrungen in sandigen
Boden oder 0-400 min⁻¹ für schweren Lehm Boden.
Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer und
Doppel-LED.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	7,2 - 8,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	863 x 605 x 199 mm
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Drehmomenteinstellungen	55 / 136 Nm
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Mit Sanftanlauf
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Motorbremse
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen

EAN 0088381742764

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

191P11-3

Griff-Set



327684-2

Adapter A



327687-6

Adapter D



763251-3

Bohrfutterschlüssel S13



783204-6

6-kant-Stiftschlüssel



783207-0

6-Kant-Stiftschlüssel

783232-1

6-kant-Stiftschlüssel

Optionales Zubehör

763251-3

Bohrfutterschlüssel S13



E-07294

Erdbohrer Ø 100 mm



E-07303

Erdbohrer Ø 150 mm



E-07319

Erdbohrer Ø 200 mm



E-07325

Verlängerung für Erdbohrer



E-07331

Stift für Erdbohrer



Service

User manual



Parts drawing

