

DE

Datenblatt

Steckdosenadapter WiFi



Programmierbarer Steckdosen-Adapter

zur zeitbasierten, programmierten oder manuellen Steuerung von beliebigen Elektrogeräten mit der Tuya-App.

Montageart: Steckdose
Prüfzeichen: CE
Farbe: weiß
Material: Kunststoff

Art.Nr. 1711.01001.0196 Steckdosenadapter WiFi Schuko

Technische Daten

Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Ausgangsleistung: max. 16A/3680W
Material: Kunststoff (PC)
Farbe: weiß
Schutzart: IP 20
Arbeitstemperatur: -10°C bis +40°C

Prüfzeichen: CE

Leistungsmesser: integriert
Frequenz: 2,4GHz

Abmessungen (lxbxt): 52x52x49mm

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "Steckdosenadapter WiFi" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.e2.at



Powered by

Intelligence
Inside

Der Steckdosenadapter kann bequem und ortsunabhängig mittels App bedient werden.

- mit der Tuya-App können tausende am Markt erhältliche Geräte gesteuert werden
- herstellerunabhängig, alles in **einer** App
- es ist kein zusätzliches Gateway oder sonstige Smart Home-Steuerzentrale notwendig

Voraussetzungen

- WiFi / WLAN mit aktivem 2,4 GHz Frequenzband
- Smartphone oder Tablet mit installierter App (gratis verfügbar)

Kurzanleitung

1) Gratis-App herunterladen und installieren

- Wenn Sie die App "Tuya Smart" bereits installiert haben, kann diese auch für dieses zusätzliche Gerät genutzt werden.
- Alternativ kann auch die App "Smart Life - Smart Living" verwendet werden.

Tuya
SmartSmart Life -
Smart
Living

- QR-Codes zum direkten Download der Apps finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung.
- Systemvoraussetzungen und Kompatibilität: die jeweiligen Systemvoraussetzungen der Apps sind zu beachten.

2) Kostenlos registrieren bzw. anmelden

- Kostenlos neu registrieren - direkt in der App.
- In der App anmelden, falls Sie schon ein Konto besitzen.

3) Steckdosenadapter in der App hinzufügen

- Steckdosenadapter in eine Steckdose einstecken, LED am Taster beginnt schnell zu blinken.
- Falls LED nicht schnell blinkt: Taster "Ein/Aus"  lange drücken, bis die LED im Taster schnell zu blinken beginnt.
- Gerät/Steckdosenadapter lt. Anweisungen in der App bzw. lt. Online-Bedienungsanleitung hinzufügen.

4) Verbraucher mit App steuern

- gewünschten Verbraucher in den Steckdosenadapter einstecken.
- Sie können in der App Programme einrichten, den Adapter manuell steuern oder Szenen programmieren.
- der Adapter kann auch manuell am Gerät durch Drücken von "Ein/Aus" ein- bzw. ausgeschaltet werden.
- wenn die LED im Taster rot leuchtet, ist der Verbraucher eingeschaltet.

5) Optional können Sie auch eine Sprachsteuerung über bekannte intelligente Assistenten einrichten

COMPATIBLE WITH
Alexa | Google Home | Siri

Online-Bedienungsanleitung

Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online auf www.e2.at

<https://e2.at/qr/1711010010196>

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc.

SL

Tehnični podatki

Vtičnica-adapter WiFi



Vtočnica-adapter za programiranje

Časovno zasnovano programiranje ali ročno upravljanje katerikoli elektro napravo s Tuya app.

Montaža: Vtičnica
Zaščita: CE
Barva: bel
Material: umetna masa

Št.artikla 1711.01001.0196 Vtičnica-adapter WiFi šuko

Tehnični podatki

Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Moč: max. 16A/3680W
Material: Umetna masa (PC)
Barva: bel
Zaščita: IP 20
Temperatura delovanja: -10°C do +40°C

Zaščitni znak: CE

Meritev moči: integrirana
Frekvenca: 2,4GHz

Mere (d,š,v): 52x52x49mm

Izjava o skladnosti

Podjetje e2 elektro GmbH, izjavlja da je naprava "Vtičnica-adapter WiFi" skladna z EU standardi 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2014/53/EU. Tekst EU izjave o skladnosti najdete na internetnem naslovu: www.e2.at



Vtičnica-adaptir lahko deluje tudi priročno in kjerkoli-neodvisno preko app.

- Z Tuya-App lahko krmilite na tisoče na trgu dobavljenih naprav
- neodvisno od proizvajalca, vse z **eno** App
- ne potrebujete nobene dodatne Smart Home-krmilne centrale

Powered by



Intelligence
Inside

Pogoji

- WiFi / WLAN z aktivnim 2,4 GHz frekvenčnim področjem
- Pametni telefon oder tablica z instalirano App (brezplačno dosegljiva)

Kratka navodila

1) Namestite gratis-App

- če imate nameščeno App "Tuya Smart" , jo lahko uporabite za to napravo.
- Alternativno lahko uporabite tudi App "Smart Life - Smart Living".



Tuya
Smart



Smart Life -
Smart
Living

- QR-Codo za direktno nameščanje Apps najdena Online-navodila za uporabo.
- Sistemska zahteva in združljivost: upoštevajte sistemske zahteve posamezne Apps.

2) Registrirajte oz. prijavite se brezplačno

- Brezplačna nova registracija - direktno na App.
- Prijava v App, vkolikor že imate odprt konto.

3) Dodajte Vtičnico-adaptir v App

- Vtičnico-adaptir vstavite v vtičnico, LED na tipki prične hitro utripati.
- V primeru, da LED ne utripa: tipko "vklop/izklop"  pritisnite, dokler LED na tipki ne prične hitro utripati.
- Dodajte napravo/vtičnico-adaptir v skladu z navodili v aplikaciji ali v skladu s spletnim uporabniškim priročnikom.

4) Krmiljenje porabnika z App

- Izbranega porabnika priključite v vtičnico-adaptir.
- Vi lahko z App nastavljate programe, ročno krmilite ali programirate scene.
- Adaptir lahko tudi ročno na napravi s pritiskom na tipko "vklop/izklop" vklopite oz izklopite.
- Ko LED na tipki rdeče sveti, je porabnik vklopljen.

5) Opcijsko se lahko nastavi tudi govorno krmiljenje.

COMPATIBLE WITH
Alexa | Google Home | Siri

Online-navodila za uporabo

Navodila za uporabo najdete tudi online na www.e2.at



<https://e2.at/qr/1711010010196>

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc.

HR Podaci



Utičnica-adapter WiFi

Utičnica-adapter za programiranje
za vremensko programiranje ili ručno upravljanje
bilo kojeg elektro uređaja sa Tuya app.

Instalacija: Utičnica
Zaštita: CE
Boja: bijela
Materijal: plastika

Br.artikla 1711.01001.0196 Utičnica-adapter WiFi šuko

Tehnički podaci

Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Izlazna snaga: max. 16A/3680W
Materijal: Plastika (PC)
Boja: bijela
Zaštita: IP 20
Radna temperatura: -10°C u +40°C

Znak zaštite: CE

Mjerjenje snage: integrirano
Frekvencija: 2,4GHz

Veličina (dulj x šir x dub): 52x52x49mm

Izjava o sukladnosti

Poduzeće e2 elektro GmbH izjavljuje, da je uređaj "Utičnica-adapter WiFi" sukladan sa EU standardima 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2014/53/EU. Tekst izjave o sukladnosti možete naći na internet adresi: www.e2.at



Powered by

Intelligence
Inside

Utičnicu-adapter se može povoljno upravljati bilo gdje-neovisno putem aplikacije.

- sa Tuya-App možete upravljati sa hiljadu uređaja dostupnih na tržištu.
- neovisno, sve sa jednom App
- nije potrebna nikakva dodatna Smart Home-centrala za kontrolu

Uvjeti

- WiFi / WLAN sa aktivnim 2,4 GHz frekvenc područjem
- Pametni telefon ili tablica sa instaliranom App (gratis)

Kratke upute

1) Bezplatna instalacija App

- Ako imate namiještenu App "Tuya Smart", možete je upotrebiti i za ovaj uređaj.
- Alternativno možete upotrebiti i App "Smart Life - Smart Living".

Tuya
SmartSmart Life -
Smart
Living

- QR-kodu za direktno namještanje Apps naći ćete na Online-upute za upotrebljavanje
- Sistemski uvjeti i kompatibilnost: poštovati moraju se sistemski uvjeti Apps.

2) Bezplatna registracija i prijava

- Bezplatna nova registracija - direktno na App.
- Prijava na App, ako već imate napravljen svoj konto.

3) Dodavanje utičnicu-adapter u aplikaciju

- Utičnicu-adapter umetnite u utičnicu, LED na tipku počne brzo bljšati.
- Ako LED ne bljšati: tipku "uklop/isklop"  pritisnuti, dok ne počne LED na tipki brzo bljšati.
- Dodajte uređaj/utičnicu-adapter u skladu s uputama u aplikaciji ili u skladu s internetskim korisničkim priručnikom.

4) Kontrola potrošača s aplikacijom

- Izabrani potrošač umetnite u utičnicu-adapter.
- S App možete postaviti programe, ručno kontrolirati ili programirati scene.
- Adapter može se ručno na uređaju s pritiskom na tipku "ukop/isklop" uključiti ili sklopiti.
- Kada LED na tipki crveno svjetli, potrošač je uključen.

5) Opcija za glasovno upravljanje

COMPATIBLE WITH
Alexa | Google Home | Siri

Online-upute za upotrebu

Upute za upotrebu nađete i na online adresi www.e2.at

<https://e2.at/qr/1711010010196>

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc.