

Akku-Freischneider

UR002GZ01

XGT • 40V max. • 230-350 mm •
0-6.500 min⁻¹

**Leistungsfähiger Akku-Freischneider mit asymmetrischem
Zweihandgriff für große Flächen**

Ein vibrations- und geräuscharmer 40 V max. Akku-Freischneider mit einem Zweihandgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und hat eine optimale Kraftübertragung. Der aktivierbare ADT-Modus reguliert die dreistufige Drehzahleinstellung automatisch, somit wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min ⁻¹
Schnittkreis	230 - 350 mm
Spindelgewinde	M10 x 1.25 LH
Schallleistungspegel (L _{WA})	85,3 - 89,7 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	72,2 - 74,4 dB(A)
K-Wert Geräusch	0,7 - 1,9 dB(A)
Vibration	2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6-5,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1735-1829 x 630 x

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

EAN 0088381739917

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

196129-9

Hosenträgergurt



198383-1

Messerkopf Kunststoff



198893-8

2-Fadenkopf Tap&Go



783013-3

Montageschlüssel 16 - 17



783202-0

6-kant-Stiftschlüssel



831304-7

Zubehörtasche



D-66008

4-Zahn-Schlagmesser



Optionales Zubehör

191D89-4

2-Fadenkopf Tap&Go



196129-9

Hosenträgergurt



D-66008

4-Zahn-Schlagmesser



E-01769

Mähfaden Four-Leaf



E-01775

Mähfaden Four-Leaf



E-01781

Mähfaden Four-Leaf



E-02705

Mähfaden rund



E-02711

Mähfaden rund



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

