

# Akku-Schlagbohrschrauber

## HP002GA202

XGT • 40V max. • 64 Nm • 13 mm

**Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.**  
**Ein Akku-Schlagbohrschrauber für höchste Ansprüche**

Kräftiger und kompakter Schlagbohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz. Zum Bohren, Schrauben und Schlagbohren. Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl. Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar. Besonders handlich durch kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 174 mm. Mit abschaltbarem Schlagwerk.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Akkusysteme	XGT 40Vmax/80V max
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 2200 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	64 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 9000 / 33 000 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohrleistung in Beton	13 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm

**EAN 0088381735780**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Kompaktes und handliches Design
- Leichtes Gewicht dank Aluminiumgehäuse
- Mit integrierter LED-Arbeitsleuchte
- Ergonomisch gestalteter Griff mit Softgrip sorgt für erhöhten Arbeitskomfort
- Zahnkranzbohrfutter aus Metall
- Schnellspannbohrfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Mit 2-Gang-Getriebe für eine hohe Drehzahl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektrische Motorbremse
- Einfach, einhändige Umstellung des Rechts-/ Linkslaufs



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**251314-2**  
Schraube M4x12

**784637-8**  
PH/LS Doppelbit

**835U77-0**  
Tiefziehteil für MAKPAC

**763256-3**  
Schnellspanbohrfutter 13 mm



**821550-0**  
MAKPAC Gr. 2



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**BL4020 (2x)**  
Akku BL4020



**DC40RA**  
Schnellladegerät DC40RA



## Optionales Zubehör

**251314-2**  
Schraube M4x12

**835U77-0**  
Tiefziehteil für MAKPAC

**821550-0**  
MAKPAC Gr. 2



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

